

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN MODULE	FUNCTIONS UNITS UNITE D'OPERATION
		Chassis CS9111	
	78 2359	Bildröhre A66EAK22X01BL40	picture tube tube image
	entfällt	Bedienteil P49A3 (ATS)	operation unit unite de commande
	75 7463	Fernbedienung FB103TOP	remote control telecommande
	75 7982	Videotext (FZ912V1)	videotext videotexte
	75 6545	Kabeltuner	cable tuner tele-distribution
	75 8035	ZF-Verstärker Multi/NIC.	IF-amplifier amplificateur F.I.
	75 7464	Farb-RGB (S-VHS/Multi)	RGB amplifier plaque de couleur RGB
	75 7462	Bildrohrplatte RGB	tube plate RGB plaque de couleur RGB
	75 7962	Netzschaltereinheit	power switch unit unite interrupteur secteur
	75 8218	S-Video-Buchsenpl.	S-Video socket p.c.b.

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND DIVERSE TEILE	CABINET AND ACCESSORIES BOITE ET ACCESSOIRES
	78 2648	Gehäuseeinheit	cabinet/boitier
	78 2649	Gitter links	grid/grille
	78 2650	Gitter rechts	grid/grille
	75 7455	Gitter Mitte	grid/grille
	78 2790	Rückwand	back panel panneau arriere
	78 2617	Typenaufkleber	Typ-Label
	75 7456	Infra-Fenster kpl.	infra window cpl. fenêtré rouge
	75 4567	Lautsprecher (Hochton)	speaker
	75 7458	Lautsprecher (Mittelton)	haut-parleur
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	79 0124	Tastenkнопf f. Netzschalter	power switch knop
	75 7461	Netzkabel	power cord/cordon secteur
	79 0128	Zugentlastung f. Netzkabel	power cord tension
	79 0123	Netz-Steckverbindung (im Gerät)	plug in connector/connecteur
	78 1766	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	73 2799	Spulenhaken	coil holder crochet de bobine
	73 4235	Spulenlasche	coil hooke attache de bobine
	75 6674	Hochspannungskabel	high tension lead cable h.t.

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	73 7970	Koax-Buchse (Kopfhörer)	head phone socket entrée écouteurs
	75 8193	Abdeckung f. EURO-AV-Buchse	cover/couvercle
		EURO-AV-Buchse	EURO-AV-jack/-douille
	79 0662	schwarz/Peribuchse	black/noir
	79 2099	blau/Peribuchse	blue/bleu
	73 4084	Cinch-Buchse (NF)	cinch jack/douille cinch
	79 0126	Cinch-Buchse mit Schalter (FBAS)	cinch jack (FBAS)
	73 7968	S-Buchse (VHS) ohne Schalter	S-jack/douille
		Fassung, Halter	socket/douille
	79 0154	f. Bildröhre	f. picture tube/tube image
	79 2133	f. Buchsenplatte	f. socket p.c.b.
	75 8036	Platinenhalter f. ZF/RGB	modul holder baquette couplage p. modul
		Montageclip	mounting clip/clip de montage
	73 2584	T644/676/686	
	73 2585	IC366	
	73 4175	T572	
	79 2134	Chassisbefestigung links	fixing part f. chassis
	79 2135	Chassisbefestigung rechts	
		Glimmerscheibe	mica disk/rondelle mica
	73 3713	T572	
	73 7617	T644	
	73 7618	IC676	
	73 5722	IC676	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB103TOP EINZELTEILE	REMOTE CONTROL SINGLE PARTS ENSEMBLE DE COMMANDE
	75 7471	Gehäuse-Oberteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inferieure
	75 5173	Gehäuse-Unterteil	cabinet upper part ébénisterie superieure
	73 5233	Infra-Fenster	window IR/fenêtre
	73 5239	Batteriedeckel	cover f. battery couvercle de batterie
	73 5709	Batteriekontaktfeder	contact f. battery contact de batterie
	75 7459	Kontaktmatte mit Tasten	contact surface surface de contact
IC906	73 3314	 SDA2208-3	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A (Sender) 1N4001	
Q906	73 5236	 485KHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
ELEKTRISCHE TEILE 			 Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE701 (reparaturbezogen) bez. VDE 0860/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten! Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden! MOS-Vorschriften beim Umgang mit MOS-Bauteilen beachten!
IC350 IC366 IC440 IC520 IC631 IC676 IC686 IC790 IC804 IC811 IC811 IC847 IC2300 IC2310 IC2330 IC2340 IC2400 IC2500 IC2520 IC2580 IC2820 IC2893 IC5030 IC5080 IC5100 IC5120 IC5150 IC9010	73 5586 79 0140 73 2562 79 1184 73 5482 73 4089 73 8941 73 8163 73 7347 79 2032 79 2146 79 0637 79 1693 79 1694 79 1695 73 7704 73 7413 79 0664 79 0664 72 8242 79 1697 73 7072 73 5701 79 0150 79 1696 73 2789 79 0151 79 3326	TDA2822M TDA2009A TDA8145 TDA8214A TDA4605 LM317T MC7805CT TEA5101A TFMS4300 SDA20563A001 SDA20563A002 SDA2546 TDA4484 MSP2400 AMU2481/VSTC30 TDA6610-2 TDA5931-6 MC14052BCP MC14052BCP HEF4094/CD4094B SAA5246P/E SRAM8KX8 MC14551BCP TDA4650V3 TDA4661 TDA4565V6 TDA4685AB V1C SDA3302 2X (U6204B)	
T241 T381 T382 T383	72 3052 72 0306 72 2134 79 0145	BC558 BC548 BC337-40 BD808	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T463	79 1747	BD442	
T513	73 9319	BC637	
T522	72 7223	BC548B	
T537	72 3073	BC548	
T572	73 2771	BU508A	
T583	72 7223	BC548B	
T593	73 7896	BF299	
T644	73 7890	BUZ90	
T801	72 3060	BC548C	
T836	72 7223	BC548B	
T863	72 3060	BC548C	
T5008	72 3060	BC548C	
T5016	72 3060	BC548C	
T5017	72 3060	BC548C	
T5023	72 0306	BC548	
T5048	72 0306	BC548	
T5054	72 0306	BC548	
T5124	72 0306	BC548	
T5171	72 3060	BC548C	
T5208	79 0159	BC338-40	
			
D247	70 5808	1N4148	
D273	70 5808	1N4148	
D338	73 7895	Z30C 0,5W	
D381	73 2963	Z8,2C 0,5W	
D383	73 9323	1N4001	
D411	79 0152	Z22C 0,5W	
D463	73 4310	1N4936	
D502	73 9325	BAV21	
D503	73 9326	Z3,0C 0,5W	
D513	73 1729	TD129	
D519	73 1729	TD129	
D531	73 4310	1N4936	
D532	73 4310	1N4936	
D542	73 4310	1N4936	
D566	73 7895	Z30C 0,5W	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D568	73 2777	BWY76	
D569	79 0133	BY228	
D572	79 0134	BA157	
D584	73 9325	BAV21	
D585	73 8393	Z22B 0,5W	
D586	73 8394	Z12C 0,5W	
D587	73 1729	TD129	
D592	73 9325	BAV21	
D596	73 3293	1N4004	
D621	73 2778	GLR.SKB380C1500	
D641	73 9325	BAV21	
D647	73 9340	BYV38	
D648	73 9340	BYV38	
D651	79 0136	ZTK6,8	
D653	70 5808	1N4148	
D661	70 5808	1N4148	
D671	79 0137	BYW72WW.S344D	
D672	73 9323	1N4001	
D681	73 9340	BYV38	
D682	73 7886	BYT56MRA	
D683	72 4956	BYW72/S344D	
D691	72 4956	BYW72/S344D	
D746	70 5808	1N4148	
D763	70 5808	1N4148	
D766	70 5808	1N4148	
D786	70 5808	1N4148	
D831	79 0138	TD041	
D851	73 1729	TD129	
D852	73 1729	TD129	
D854	73 1729	TD129	
D856	73 1729	TD129	
D859	79 0125	TLHR4213 (Betriebsanzeige)	
D873	70 5808	1N4148	
D907	73 7161	SEND-D.TLN115A	
D908	73 9323	1N4001	
D5007	70 5808	1N4148	
D5056	70 5808	1N4148	
D5057	70 5808	1N4148	
D5106	79 0147	Z5,6 0,5W -0+8%	
D5108	70 5808	1N4148	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D5116	70 5808	1N4148	
D5143	70 5808	1N4148	
D5144	73 4348	Z5,6C 0,5W	
D5171	70 5808	1N4148	
D5209	70 5808	1N4148	
D5211	70 5808	1N4148	
D5212	70 5808	1N4148	
D5213	70 5808	1N4148	
		 	
R318	79 1193	18 Ohm 0,38W NB	
R324	73 7493	1.8 Ohm 0,38W NB	
R364	73 8428	12 Ohm 0,3W NB	
R374	73 7493	1.8 Ohm 0,38W NB	
R447	73 7752	100 Ohm 0,3W NB	
R532	73 4233	4.7 Ohm 0,6W	
R562	79 2033	1 Ohm 0,6W	
R569	73 7893	4.7 Ohm 3W	
R572	73 7494	4.7 Ohm 0,38W NB	
R573	73 4890	820 Ohm 1W	
R586	73 7497	2.7 KOhm 0,38W NB	
R591	73 7495	1 Ohm 0,75W DRW	
R601	79 2137	3.3 MOhm 0,54W	
R609	73 2974	DUO PTC	
R624	73 2972	4.7 MOhm 0,54W	
R627	73 2972	4.7 MOhm 0,54W	
R684	73 7889	1.2 Ohm 3W	
R704	79 0155	6.8 Ohm 0.7W	
R793	73 8334	470 Ohm 0,38W NB	
R2301	73 3297	8.2 KOhm NB	
R5206	73 3720	4.7 Ohm 0,38W NB	
R5208	79 0158	15 Ohm 0,3W NB	
	73 9324	Fokus- und Ug2-Einsteller	f. focus

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
C569 C601 C602 C603 C604 C648 C666	73 9811 73 7489 73 7489 73 5980 73 5980 73 7491 73 7060	 9,5nF 1600V 3.5% KF 0.1μF 250VW/MP 0.1μF 250VW/MP 2.2nF SI KERKO 2.2nF SI KERKO 680pF 1600V 10% 1nF 400K	
L569 L569 L573 L575 L601	73 6639 73 7894 73 7891 73 7777 73 5446	 O/W Auskoppelspule 16mH O/W Auskoppelspule 16mH Linearitätseinsteller (110) Drossel 2,2mH Funkentstördrossel	coil coil linearity corr coil coil
Q906 Q2321 Q2822 Q5071 Q5073 F856	73 5236 79 2136 79 0638 73 9413 73 9413 73 9616	 485KHz 18.432MHz 27MHz 8.867238MHz 8.867238MHz 12MHz	
TR526	75 8266	 Zeilentrafo (DST)	line transformer transfo ligne
TR563	79 1206	Treibertrafo	driver transformer transfo driver
TR651	75 6948	Sperrwandlertrafo kpl.	power transformer transfo d'alimentation

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
SI563 SI601 SI624 SI691	79 1185 73 6307 79 0144 79 0144	  315mA/T Löts. 2.5A/T Löts. 1.25A/T Löts. 1.25A/T Löts.	
		DRUCKSCHRIFTEN	
	53 5487	Service-Anleitung FS231M6	service manual service instructions
	53 0829	Gebrauchsanweisung FS231M6	instructions for use mode d'emploi