



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN (EINBAU)	FUNKTION UNITS ENSEMBLES FONCTIONNELS
	75 3369 75 3369	Bedieneinheit kpl. MP 45	operating unit ensemble de commande
	75 3371	IR-Fernbedienung	remote control/telecommande
		Chassisplatte 100-30	plate f. chassis plaquette a circuit imprime
	78 1686	f. A66 EAS 00X01	
	78 1494	f. A66 EAF 00X01	
	75 3312 75 3312	HF-ZF-Modul	HF-IF/HF-MF
	75 3216	Signal-Modul	signal module module de signalisation
	75 3217	Verbindungsplatte	connecting circuit board plaque de jonction
	75 3822	Verbindungsplatte Videotext	video text
	75 3833 75 3833	NF-Modul	LF/B.F.
	75 3219	RGB-Platte (an Bildröhre)	RGB-plate/RGB-plaque
		Bildröhre	picture tube/tube image
	78 1565	A66 EAS 00X01 Videocolor	
	78 1564	A66 EAF 00X01 ITT	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND EINBAU BOITE ET MONTAGE	CABINET AND MOUNTING
	78 1649	Gehäuse	cabinet/ebenisterie
	78 1465	Bildröhrenblende	picture tube trimplate ecron de tube image
	78 1654	Frontblende	front escutcheon/ecron frontal
	75 3280	Abdeckplatte	cover plate/plaque de protection
	73 1034	IR-Fenster	IR-window/fenetre IR
	73 0977	Netztaste	power key/touche de secteur
	75 3555	Klappe bronce	flap bronce/clapet bronce
	78 1651	Gehäusefront	front cabinet face avant d'ebenisterie
	72 3235	Zugfeder	tension spring/ressort a traction
	75 3220	Modulhalter	module holder/support de module
	75 3221	Chassisführung links	chassis guide left guide chassis a gauche
	75 3222	Chassisführung rechts	chassis guide right guide chassis a droite
	78 1495	Rückwand	rear panel/panneau arriere
	78 1652	Lautsprecher	loudspeaker/haut parleur
	75 3282	Hochtonlautsprecher	tweeter/aigu
	73 0733	Schichtdrehwiderstand (Fokus)	potentiometer/potentiometre
	73 0975	Schichtdrehwiderstand (Fokus)	potentiometer/potentiometre
	78 1439	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimantation
	75 3546	Handgriff	handle/manette
		Steckerverdrahtung	plug connection recordement a fiche
	75 3524	P712	
	75 3225	P731/P1802	
	73 1369	P505/P980	
	75 3314	P650/P991	
	75 3317	P26/LA	
	75 1970	Anodenanschlußkabel	high-tension cable cable a haute tension
	75 3370	Netzanschlußleitung	power cord/cordon secteur




Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		BEDIENTEIL MP 45	OPERATING SECTION PIECE DE COMMANDE
	72 6238	Ein-/Aus-Schalter	power switch interrupteur secteur
	73 0700	Abschirmkappe	screening cap capot de blindage
	72 1064	Schwingquarz 4 MHz	crystal/quartz 4 MHz
D971	70 6829	1 N 4148	
V972	70 8272	BC 237 B	
V983	71 1566	BC 327-25	
	75 3017	Kontaktmatte	contact surface surface de contact
	73 0702	Anschlußbuchse	connection socket douille de jonction
	73 0442	Knopfsatz	set knobs boutons (jeu)
	72 9759	Keramikkondensator	ceramic capacitor condensateur ceramique


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		HALBLEITER 	SEMI-CONDUCTOR SEMI-CONDUCTEUR
V510	73 0945	SAB 3036	
V520	73 0732	TEA 2014	
V540	72 7243	TDA 2595	
V790	72 1049	MC 144111 P	
V440	73 0738	TDA 4601	
V470	73 0507	L 78S12 CV	
V480	73 0741	L 78S05 CV	
V620	73 0932	TDA 2006 V	
V570	73 0744	TDA 1872	
V2	72 8275	TUA 2000-4	
V3	72 9472	U 664 B/1 GHz-Frequenzteiler	
V200	71 2500	TDA 4400	
W380	73 0767	Hybrid	
V1405	71 1560	TBA 120 U	
V1415	72 7489	MM 5666 BN	
V1460	72 9829	MC 144110 P	
V1425	73 0934	TDA 4290	
V1455	73 0935	UAA 2001	
			
V421	70 8962	BC 237 A	
V408	70 8272	BC 237 B	
V415	70 9545	BC 337-25	
V693	70 8966	BC 307 B	
V727	70 9545	BC 238 B	
V707	73 0692	92 PU 01	
V760	71 2827	MPS-A 42	
V450	73 0739	2 SD 1279	
V710	73 0745	S 2055 F	
V415	72 3950	BD 135-10	
V4	71 1566	BC 327-25	
V1	72 5802	BF 964 S	
V100	72 5803	BF 966 S	
V120	72 1057	BF 970	
V414	71 2274	BC 307 C	
V1587	70 8271	BC 238 C	
V1805	72 3936	BF 758	
V1815	72 3181	S 423 T	
V1475	70 8967	BC 308 B	
V696	72 3076	BD 827-10	
V1815	72 3077	BF 421	
			
D405	70 9579	1 N 4002	
D505	70 9741	ZPD 24	
D506	71 3142	ZPD 30	
D731	72 4945	ZPD 8,2	
	71 0891	BY 133	
D415	71 1367	ZPD 10	
D455	72 3193	BY 399	
D484	73 0724	BYS 27	
D697	73 0725	BY 228	
D698	71 1932	BY 298	
D720	70 8881	BA 157	
D468	73 0740	BYW 29/100	
D5	72 1062	BB 329	
D16	72 1061	BB 221	
D386	71 1049	BZX55C5V1/ZPD 5,1	
D558	70 9740	1 N 4001 - 1 N 4007	
	70 6829	1 N 4148	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		EINZELTEILE F. CHASSIS	SINGLE PARTS F. CHASSIS PIECES DETACHES P. CHASSIS
		Transformatoren	transformers/transformateurs
T401	75 3354	Netztrafo (Stand-by)	
T450	75 3826	Netztrafo	
T708	75 3205	Treibertrafo	
T720	75 3206	DST-Trafo	
			
R402	73 0726	10 MOhm 0,7 W	
R525	72 9426	56 Ohm 0,25 W	
R559	71 1937	4,7 Ohm 0,3 W	
R736	73 1365	5,6 Ohm 1 W	
R788	73 0731	1 Ohm 0,5 W	
R448	72 5789	0,68 Ohm 0,3 W	
R620	71 2892	1 Ohm 0,25 W	
R710	72 5069	6,8 Ohm 0,7 W	
			
R651	73 2137	1 Ohm 1 W	
R749	71 1643	22 K 1,5 W	
R440	73 0727	330 K 0,7 W	
R505	73 1361	18 K 1,5 W	
R456	72 3402	12 K 4 W	
R506	72 1082	15 K 1,5 W	
R698	72 7605	1 K 1,5 W	
R708	72 4758	27 Ohm 1,5 W	
R442	73 1313	15 Ohm 1,5 W	
		Drahtwiderstände	wire resistors resistances bobine
R442	72 1931	15 Ohm 4 W	
R452	71 2064	33 Ohm 4 W	
R651	73 0729	3,3 Ohm 11 W	
R709	73 1315	22 Ohm 7 W	
R723	73 1316	10 Ohm 7 W	
R456	73 0974	12 K 5 W	
R471	73 1362	24 Ohm 5 W	
			
R444	73 0926	7,5 K 0,15 W	
R450	73 0927	25 K 0,15 W	
R562	73 0928	5 K 0,15 W	
R570	73 0930	150 K 0,15 W	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
L470	72 3183	 6,8 µH	
L502, 540	72 3185	150 µH (HF)	
L503	72 3187	10 µH (HF)	
L401, 421	73 0748	Netz	
L697	73 0751		
L698	72 5834	Linearität	
L711	72 5053	HF	
L699	73 0831		
L524	73 0749	Sperrkreisfilter	
L620	73 0750	5,5 MHz Universalspule	
		Keramikkondensatoren	ceramic capacitors condensateur ceramique
C405	70 9040	1,5 nF 1 KV	
C455	71 1608	0,22 nF 1 KV	
C421, 422	73 0502	1,5 nF 400 V	
C453	72 3385	0,22 nF 2 KV	
C711	73 0510	0,47 nF 2 KV	
		Kunstfolienkondensatoren	synthetic foil capacitors condensateurs an feuille plastique
C401	73 0720	0,22 µF 275 V	
C423	72 6250	0,1 µF 275 V	
C452	72 4649	2,2 nF 1,5 KV	
C697	73 0971	9,1 nF 1,6 KV	
C698	73 1360	33 nF 400 KV	
C712	73 0723	0,33 µF 250 V	
C723	72 8583	0,33 µF 250 V	
C420	72 3401	47 nF 400 V	
C735	73 1312	10 nF 250 V	
C712	72 6251	0,39 µF 250 V	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
		Sicherungen	fuses/fusibles
S450	72 7565	1,6 A 250 V	
S467	73 0716	2,5 A 250 V	
S474	73 0717	4,0 A 250 V	
S720	73 0718	0,16 A 250 V	
S739	73 0719	0,5 A 250 V	
S401	70 4628	2 A 250 V	
Q510	72 1064	Schwingquarz 4,0 MHz	crystal/quartz
R420	71 1640	PTC-Widerstand	resistor/resistance C.T.P.
	72 3160	Haltefeder f. Tuner, hinten	holding spring f. tuner ressort de retenue p. tuner
	72 5067	Kontaktfeder f. Tuner, vorn	contact spring f. tuner ressort de contact p. tuner
	78 1452	Chassisrahmen	frame f. chassis/cadre p. chassis
	73 0734	Haltefeder (NF/Demo/Signal/TV)	fastening spring/ressort d'arret
		Kontaktleisten	contact terminals barrettes de contact
	73 0664	Tuner	tuner
	73 0735	Signal	signal
	72 9477	Buchsenleiste EURO-AV	socket strip/reglette a douilles
	73 0736	NF/Demodulator	LF/BF
	73 0737	Videotext	video-text
	72 0355	Isolierbuchse (Kollektorisolation)	insulating bush/douille isolante
	73 0734	Glimmerscheibe	mica disk/rondelle mica
	73 0746	Kleinrelais	relay relais
P401	73 0752	Gerätestecker	plug/fiche
		Steckerwannen	connecting trough curvette de connection
P420	73 0694	5polig	5pin/pole
P505	73 0754	13polig	13pin/pole
P712	73 0755	11polig	11pin/pole
P731	72 3955	12polig	12pin/pole
		Steckergehäuse	plug case/ébénisterie de fiche
	71 2007	5polig	5pin/pole
	73 1356	11polig	11pin/pole
	74 2836	12polig	12pin/pole
	73 2136	13polig	13pin/pole
	73 1357	Kontaktfeder	contact spring/lame de contact

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		HF-ZF-MODUL EINZELTEILE	HF-IF-MODUL SINGLE PARTS MODULE HF-FI ELEMENTS
L212	72 8659	Demodulator	
F200	72 6435	OFW 661/DZF 38,9 MHz	
R200	73 0757	 10 K 0,15 W	
		SIGNAL-MODUL	SIGNAL MODUL MODULE DE SIGNALISATION
		Drosseln	chokes/selfs
L345	72 3210	15 µH	
L350	72 3183	6,8 µH	
L375	73 0759	12 µH	
F356	73 0763	Übertragungsspule	
L343	73 0764	Sperrfilter 4,4 MHz	
L374	73 0749	Filter	
Z352	73 0762	Y-Verzögerungsleitung	
Z375	72 9629	SDL-Verzögerungsleitung	
R375	73 1366	 1 K 0,15 W	
C361	73 0760	Trimmer	
Q361	73 0761	Schwingquarz	crystal/quartz
P430	73 0766	Winkelsteckerwanne 12polig	angle connecting through curvette de connection equerre
W380	73 0767	Hybram	
		NF-MODUL	LF/B.F.
R1445	73 0933	 620 Ohm 1 W	
L1480, 1481	73 0750	 Universalspule	
		Filter	filters/filtres
L1402	73 0936	Eingang	
L1110	73 0937	Demodulator	
	73 0769	LA-Buchse	speaker socket douille p. haut-parleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		RGB-PLATTE	
	75 3207 support tube i	Bildröhrenfassung	picture tube socket support tube image
		Metoxwiderstände	metallice oxide resistor resistance a oxyde metallique
R1810	73 1504	47 K 1 W	
R1811	73 0775	27 K 1 W	
R1802	73 1366	 1 K	
C1885	73 1505	KF-Kondensator 33 nF 1 KV	
	53 0585	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 5139	Service-Druckschrift	Service booklet brochure service
		Hinweis: Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.	Note: Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare part list. Would you please buy these parts from the specialized trade. Remarque: Les condensateurs et resistances commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pieces de rechange. Veuillez acheter ces pieces chez les specialistes.